

Контроллер заряда 3S, 4S и 5S Li-Ion/Li-Pol батарей Защита + балансировка BMS-25A-5S

Универсальная плата от 3...5 батарей

25A
18.5V
на ПЯТЬ
батарей



Номинал: $5 \times 3.7V = 18.5V$
Полный: $5 \times 4.2V = 21V$

**СОБЛЮДАЙ
ПОЛЯРНОСТЬ!**

Описание контроллера заряда разряда на 3, 4 и 5 батарей Li-Ion/Li-Pol/LiMnO 11.1V/14.8V/18.5V 25A BMS-25A-5S
Защитная плата литиевых батарей. С защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки, разрядки и перезарядки. Имеется защита от перегрузки и короткого замыкания. Литиевые батареи различных емкостей и форм 3.7V.
Свойства защитной платы литиевой батареи:
Диапазон напряжения избыточного заряда: $4.23-4.28V \pm 0.05V$
Диапазон напряжения чрезмерного разряда: $2.72-3.88V \pm 0.05V$
Зарядное напряжение DC: 3S:12.6V, 4S:16.8V, 5S:21V
Размеры: 55*18*4 мм
Рабочий ток: 25A, при $-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
Мгновенный ток: 35A ~ 40A
Защита от перезаряда/перезарядки по току: 60A
Защита от чрезмерной разрядки: 0.5~1.5 сек

Контроллер заряда 3S, 4S и 5S Li-Ion/Li-Pol батарей Защита + балансировка BMS-25A-5S

